



- robuster, individuell konfigurierbarer Handsender; **gleiche Funktionalität wie die IS16-Sender!**
- 8 große Tasten (D=16mm) für sichere Bedienung – auch mit Handschuhen.
- Schutzart min. IP54 für vielseitige Einsatzorte.
- beide Varianten für 433,92MHz (10mW) und 868,30MHz (25mW) garantieren souveräne Reichweiten.
- leicht zugängliches Batteriefach für 3 St. Standard-Batterien (size AAA) Alkaline 1,5V.
- 2-Farben LED für Funktionskontrolle und Batteriezustandsüberwachung.
- optional mit robuster Befestigungsklammer zur Anbringung am Gürtel / Hosenbund o.ä.
- handliche Größe von nur 120 x 68 x 32 [mm] (Maße ohne Gürtelclip)
- Standardfarbe: Gehäuse lavagrau; Dichtung blau; andere Farbwahl auf Anfrage möglich;
- individuelle Beschriftung der Tasten nach Kundenvorgabe!

Die **ISH-K-Serie** wird dem häufig geforderten Bedarf an industrietauglichen Funkhandsendern gerecht, welcher nach robusten Funkbedienelementen bei akzeptabler Größe verlangt. Aller Varianten der ISH-K Baureihe erfüllen durch die extra großen Folienschaltfelder mit einwandfreier taktiler Rückmeldung die Anforderungen für eine Bedienbarkeit auch mit Arbeitshandschuhen.

Bezeichnung	min.	typ.	max.	Einheit
Versorgungsspannung	3,7	4,5	5,5	V DC
Sendeleistung (E.R.P.) Version ASK 433,92MHz;			10	mW
Sendeleistung (E.R.P.) Version ASK 868,30MHz;			25	mW
Batterielebensdauer (täglich 100 Betätigungen á 1 Sekunde)	500			Tage
Betriebstemperatur	-10		60	°C
Gewicht (ohne Batterien, ohne Gürtelclip)		125		g
Gewicht (mit Batterien, mit Gürtelclip)		170		g
Schutzart	IP54			
Maße (ohne Gürtelclip)	120 x 68 x 32			mm
Batteriekontrolle	Sende-LED rot bei low voltage; sonst grün (=Batt o.k.)			
Datenprotokoll / Kompatibilität	wie alle IS16-Derivate!			

Artikelschlüssel	Option
<p style="text-align: center;">ISH-K8</p> <p style="text-align: center;">ISH -Kx -Sxx -C -O</p>	<p>-K Anzahl der Taster</p> <p>-K2 2 Taster (D20mm Schaltelemente)</p> <p>-K4 4 Taster (D16mm Schaltelemente)</p> <p>-K8 8 Taster (D16mm Schaltelemente)</p>
	<p>-S integriertes Sendemodul</p> <p>-S05 433,92 MHz; E.R.P. <=10mW</p> <p>-S15 868,30 Mhz; E.R.P. <=25mW</p>
	<p>-C Gürtelclip</p> <p>-C mit Gürtelclip (sonst ohne C!)</p>
	<p>-O Sonderoption</p> <p>-O Sonderoption (sonst ohne O!)</p>

Beispielartikel:

ISH -K8 -S15 (8-Tasten Handsender mit Sendemodul 868,30MHz / 25mW; ohne Gürtelclip)
 ISH -K8 -S05 -C (8-Tasten Handsender mit Sendemodul 433,92MHz / 10mW; mit Gürtelclip)

Batteriefach



Option -C (Gürtelclip)



Beispielausführungen Front

